

Ficha Técnica
Technical Data Sheet



Descripción	Description
- Rápida instalación en techo mediante base enchufable	- Quick installation by plug-in base to the ceiling
- 360° de ángulo de cobertura	- 360° detection angle
- 7 m de campo de detección	- 7 m detection diameter
- Temporización y sensibilidad luminosa ajustables	- Timing and light sensitivity adjustable
- Formato ligero y extraplano	- Light, extra-flat format
- Detección de paso por cero	- Zero-cross detection
Aplicaciones	Areas of application
Ideal para instalaciones en pasillos, rellanos, halls, almacenes, aseos, salas de reuniones, etc	Ideal for installations in corridors, landings, halls, box rooms, bathrooms, meeting rooms, etc.


Modelos Models		CIRCUMAT	
Características técnicas Technical data			
Alimentación Power supply	V c.a. V AC	230 ± 10 %	
Frecuencia nominal Nominal frequency	Hz	50	
Consumo propio Stand-by consumption	W	1 W (7,5 VA) 1 W (7,5 VA)	
Poder de ruptura Switching capacity		μ 5 A / 230 V~ cosφ = 1	
Detección de paso por cero Zero-cross switching		Si Yes	
Número de circuitos Number of circuits		1	
Ángulo de detección Detection angle		360 °	
Campo de detección Detection field		Hasta 7 m de diámetro a 2,5 m de altura Up to 7m diameter at 2,5m height	
Parámetros regulables Adjustable parameters		Tiempo (TIME) Sensibilidad luminica (LUX) Distancia de captación (SENS) Timing (TIME) Brighness range (LUX) Detection range (SENS)	
Sensibilidad luminica Brighness range		5 - 1000 lux	
Rango de temporización Tming range		3 s ... 30 min	
Clase de protección Protection class		Clase II en condiciones correctas de montaje Class II in correct mounting conditions	
Grado de protección Degree of protection		IP 20 según EN 60529 IP 20 according to EN 60529	
Montaje del equipo Method of mounting control		Techo (superficie) Ceiling (surface)	
Altura de instalación Installation height		Hasta 3 m entre techo y suelo (20 °C) Up to 3 m between ceiling and floor (20 °C)	
Conexión Connection		borne de tornillo screw terminals	
Sección de conductor Wire cross section	mm²	1 x 0,75 ... 1,5 1 x 0,75 ... 1,5	
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	°C	-20 ... +40	
Temperatura de transporte y almacenamiento Transportation and storage temperature	°C	-20 ... +60	
Peso neto Net weight	g	128	

DT1325FR001 - 02. 02/2016


Cargas máximas recomendadas
Maximum recommended load

Incandescentes	Fluorescentes	Halógenas baja tensión (12 V c.a.)	Halógenas (230 V c.a.)	Lámparas bajo consumo	Downlights	LED
Incandescent	Fluorescent	Low voltage halogen (12 V AC)	Halogen (230 V AC)	Low consumption lamps	Downlights	
						
1000 W	250 VA	500 VA	1000 W	200 VA	200 VA	200 VA

Conexión
Wiring diagram



Dimensiones exteriores
Overall dimensions



Accesorios
Accessories available

Código Code:	Código Code:	Código Code:
Código Code:	Código Code:	Código Code:

Código Code	CIRCUMAT
	OB132512

Marcado
Approvals and marking



Directivas de referencia
Reference Directives

2004/108/EC (EMC); 2006/95/EC (LVD); 2011/65/EC (RoHS)

Normas de referencia
Reference standards

EN 60669-2-1:2004 + A1:2009